

	FICHE PROJET - MODOP VIDEO AXAUNE - Documentations Utilisateur Utilisation des champs personnalisés	FP 131U
		Version A.01
		Page 1 sur 3

Rôle	Présentation des écrans de saisie des champs personnalisés dans un mode opératoire
Voir Aussi	FP130 - Création-Modèles-Champs personnalisés
Informations	
Pré-requis	Sans
Applicable	ModOp Vidéo Ultra version 3.6R02 et +
Procédure animée	Sans
Rappels	<p>Les entêtes et pied de page créés, peuvent contenir des champs prédéfinis.</p> <p>Par défaut, les champs connus de ModOp sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entreprise, Site, Nom du ModOp, Auteur Valideur • Date de création, Heure Création, Date Modification, Heure Modification • N° version Majeure, N° version Mineure, N° Révision (valeurs numériques) • Référence du Mode Opérateur • Numéro de page, Nombre de pages • Libellé des champs de classement : Champ 1, Champ 2, Champ 3, Champ 4 <p>Il peut être nécessaire de créer des champs complémentaires (champs personnalisés), comme par exemple, une version sous forme Alpha-numérique, des points clés que vous souhaitez faire apparaître dans l'en-tête du document, etc.</p>

Résumé	
	1/ Ouvrir le Mode Opérateur et sélectionner le modèle adapté 2/ Ecran Classement : Bouton « Autres Champs » 3/ Saisir les valeurs des champs



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

AXAUNE - Documentations Utilisateur

Utilisation des champs personnalisés

FP 131U

Version A.01

Page 2 sur 3

Procédure

1/ Sélectionner le Modèle adapté

Modop Vidéo Ultra - Modification d'un modop - (2015031914313802)

MODOP VIDEO ULTRA

1 Je sélectionne mes films / photos
2 Je définis mes opérations
3 Je résume mon mode opératoire
4 Je classe mon mode opératoire
5 Je vérifie mon mode opératoire
6 J'enregistre mon mode opératoire

Ouverture du modop

Nom de votre modop : DemoWeb-150319

Version du modop : 1.0.0

Modèle à utiliser : PAYSAGEA3

Avant de le modifier, vous pouvez changer le numéro de la version du modop choisi

Changer le numéro de version

Pour modifier ce modop, cliquez sur le bouton " suivant ".

< précédent consignes ? suivant >

Ouvrir le Mode Opérateur et sélectionner le modèle approprié.

Le modèle pour lequel des champs complémentaires ont été définis

2/ Ecran Classement : Bouton « Autres Champs »

Modop Vidéo Ultra - DemoWeb-150319

MODOP VIDEO ULTRA

1 Je sélectionne mes films / photos
2 Je définis mes opérations
3 Je résume mon mode opératoire
4 Je classe mon mode opératoire
5 Je vérifie mon mode opératoire
6 J'enregistre mon mode opératoire

Je classe mon mode opératoire

Créé par A. FREREJEAN

Validé par Sans

Code Référence

Catégorie DEMO WEB

Sous Catégorie Demo web

Objet DemoWeb-150319

Pour continuer, cliquez sur le bouton " suivant "

Autres Champs

< précédent consignes ? suivant >

Sur l'écran « Classement », cliquer sur le bouton « Autres champs »

Ce bouton n'est disponible que si au moins un champ complémentaire est défini dans le modèle.



FICHE PROJET - MODOP VIDEO

AXAUNE - Documentations Utilisateur

Utilisation des champs personnalisés

FP 131U

Version A.01

Page 3 sur 3

3/ Saisir les valeurs des champs

- 1/ Sélectionner le champ
- 2/ Saisir la valeur
- 3/ Cliquer sur suivant pour Valider la saisie
- 4/ En fin de saisie complète, Enregistrer et quitter la fenêtre

Exemple de résultat

AXAVAE	AXAUNE	Date	Points Clés	Références
AXAUNE	fidélity	19/03/2015	DémoWeb-150319	A
Produit	Ligne	ILOT		Classeurs
<<PRODUIT>>				Qualité
Responsable	VISA			Machine / Ligne
				Maintenance

Le texte « A » qui apparaît dans l'entête provient du champ personnalisé « V » qui a été défini dans le modèle.

AXAVAE	AXAUNE	Date	Points Clés	Références
AXAUNE	fidélity	18/09/2013 06:59:00	Démo 1 - Fab - Montage Bobine-PAYSAGE	Démo 01-Bobine FI au Poste A
Produit	Ligne	ILOT	OUTIL	Bâton de ski et Sangle
<<Produit>>	<<Ligne>>	<<Ilot>>	SECU	Décaler la bobine
Responsable	VISA		METH	Orientation de la Langue
<<Responsable>>	<<Visa>>			

Exemple de support papier, avec tous les champs utiles complétés

Conclusion :

X	Etat de la fiche	Date	Etat
	En Cours	19/03/2015	Création
	Autre :		
X	Terminé		